

————MA-60 蓝牙随身物品防盗器

您好：

感谢您使用我公司生产的蓝牙随身物品防盗器。

为了使您尽快熟练操作本产品，我们随机配备了内容详尽的用户手册，您可以获取有关产品介绍、使用方法、注意事项等内容。在使用本产品前，请您仔细阅读相关资料，以便您更好地使用。

目录

一、 注意事项

ž 请不要使用化学物品，例如酒精、苯稀释剂等擦拭

ž 切不可拆卸、修理、改造。

MA-60 概述

ž 本产品是一款与手机配合使用的距离型防盗器。

ž 只需要一节七号电池就可以工作。

ž 本产品与手机连接方式有两种：非软件连接与软件连接；在非软件连接状态下，当使用本装置与带有蓝牙功能的手机相连接，成功后，即可实现手机与装置的防盗功能。当手机与防盗器间的距离超过设定距离时（1 米、3 米、6 米、9 米、12 米，默认为 3 米或 6 米），防盗器会在设定时间内（0 秒至 240 秒）发出警告（声音和振动），提示主人手机或放置防盗器的箱包不在附近，从而达到防丢防盗的功能，如果用手机软件连接方式进行连接，还能起到手机与防盗器同时报警进行防盗的作用。

二、　商标和有限责任

1. MyAid 是远方脉德科技（北京）有限公司的注册商标，受法律保护所有其他品牌或产品名称为其各自公司或组织的商标所有其他产品名称皆可能是相关公司的注册商标。

2. 制造商，进口商不承担因意外(包括人为或其它不可抗力)造成的产品损坏的责任。

远方脉德科技（北京）有限公司不承担由此文档的错误或疏漏引起的任何责任，远方脉德科技（北京）有限公司将继续为产品开发提供新的功能，此文档内容如有变动恕不另行通知。

MyAid 将致力于以更好的产品满足消费者的需求，使用本产品之前，请认真阅读本手册，说明手册中的信息以当前产品情况为准。

3. 远方脉德科技（北京）有限公司保留所有专利，商标，版权及其它知识产权(如说明书)说明书内容未经远方脉德科技（北京）有限公司事先同章，禁止对产品软件以及本文档的部分或全部内容进行转录、复制，翻印或翻译。用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。

三、 使用说明

首次使用

1．将一节 7 号电池装入防盗器设备
2．打开开关，开关打开后，会听到‘滴’的一声，防盗器设备开启
3．使用尖锐物体按下配对键，此时防盗器进入配对状态
4．使用手机蓝牙管理器或安装本公司开发的防盗软件与防盗器进行连接（具体步骤请参照使用非软件连接和手机软件连接）

非首次使用

1. 确定设备内有电池，如果没有先安装电池
2. 将防盗器电源开关拨至 ON 的位置

- 使用手机蓝牙连接防盗器，防盗器自动查找上次连接过的设备，如果无法找到则报警，找到则报警停止
- 使用手机软件操作，打开远方脉德科技手机防盗软件，选择开启服务，手机自动搜寻上次与其连接过的设备，成功后防盗器停止报警，详情见使用手机防盗软件连接防盗器

3. 不需要时请关闭防盗器，如果需要更换所连接的手机请先将防盗器置入配对状态，然后重新连接，详情见图解

安装电池注意事项

- 为避免防盗器被侵蚀，如长时间停用，请取出电池
- 若电池被侵蚀，请用干布清洁，并立刻更换新电池

使用手机蓝牙连接防盗器（非软件连接）

1. 将防盗器置于配对状态，详情见首次使用
2. 进入手机蓝牙管理器，打开手机蓝牙，搜索设备

- 手机蓝牙管理器详细操作说明请见手机说明书

3. 待搜索完毕后，选择“远方脉德”进行配对连接（默认密码为 0000）
4. 连接成功，手机显示已绑定，此时防盗器可正常工作
- 当手机与防盗器离开设定距离时，防盗器开始报警

使用手机防盗软件连接防盗器

1. 将防盗器置于配对状态，详情见首次使用
2. 下载并安装远方脉德科技手机防盗软件，详情见手机软件下载
- 手机安装软件详细操作说明请见手机说明书
3. 启动远方脉德科技手机防盗软件，执行查找防盗器操作
4. 待搜索完毕后，选择“远方脉德”进行配对连接（默认密码为 0000）
5. 连接成功后，防盗软件提示“连接成功”， 此时防盗器就可以正常工作了，只要手机和防盗装置距离超出设定距离（3、6、9、12 米），报警器就会报警提示用户注意随身物品。
6. 防盗软件详细操作流程见远方脉德科技手机防盗软件

使用过程图解

u 使用手机自带蓝牙连接（非软件连接）



1、开启手机蓝牙功能



2、打开开关，防盗器会“嘀”一声；然后用尖锐物体按一下配对按键，防盗器会再次发出“滴”的一声，防盗器进入配对状态，同时蓝灯长亮，等待手机搜索

l　配对状态持续时间为 3 分钟，如果按下配对键 3 分钟内没有完成与手机的连接，请再次按下配对键







3、在 10 米范围内选择“搜索新设备”，然后选择“更多设备”选项搜索设备，搜索结束后选择名为“远方脉德”的防盗装置







4、在通行码界面输入默认的通行码：0000 ，按确认键连接，手机会提示是否授权自动连接，选择“是”，这样就连接成功了，连接成功后防盗器会持续响声 15 秒。只要手机跟防盗装置的距离超出设定范围，防盗器就会震动和声音报警，提醒您及时注意手机，默认距离为 3 米

当您在安全场所的时候可以将蓝牙防盗器关闭，下次需要打开的时候直接打开开关即可，如果要取消跟当前手机的连接并跟其他手机进行连接，则从第一步开始重新操作即可。

u 应用 MyAid 专用手机软件进行连接



（1）用手机上网，输入 wap.yfmd.cc，点击软件下载来下载软件。



（2）选择合适您手机的软件



（3）选择您手机的型号



（4）输入产品列号，点击提交　　　　（5）点击下载，完成操作。

1、下载并安装手机软件，方法有两种（上图所示）

（1）从 wap.yfmd.cc 下载

（2）直接从 www.yfmd.cc 下载到电脑，然后通过蓝牙或者数据线安装到手机



2、开启手机蓝牙功能



3、打开开关，防盗器会“嘀”一声；然后用尖锐物体按一下配对按键，防盗器会再次发出“滴”的一声，防盗器进入配对状态，同时蓝灯长亮，等待手机搜索

l 配对状态持续时间为 **3** 分钟，如果按下配对键 **3** 分钟内没有完成与手机的连接，请再次按下配对键



4、在防盗装置 **10** 米距离范围内运行蓝牙防盗手机软件，选择“查找防盗装置”选项



5、在该选项下选择“更多设备”选项搜索设备，搜索结束后选择名为“远方科技”的防盗装置



6、在通行码界面输入默认的通行码：0000 ，按确认键连接



7、手机和蓝牙防盗器连接后，启动服务变成停止服务,此时脉德设备和手机便连接成功了，连接成功后防盗器会持续响声 15 秒。



8、连接之后可以设置它的防盗距离为 3 米、6 米、9 米，以便于每个用户及时找到丢失的物品!!! 当超出设定距离时，防盗器报警，报警时间为 3 分钟。当改变防盗距离后，防盗器会自动重启以适应新设置的距离!





9、当您在安全场所的时候可以将蓝牙防盗器关闭，关闭防盗器时需要先选择手机软件中的“停止服务”，此时防盗器会发出“滴滴”两声，然后再将防盗器关闭，将手机蓝牙关闭。

l 下次需要打开的时候先打开防盗器开关，然后在 15 秒内选择手机的“开启服务”即可，如果要取消跟当前手机的连接并跟其他手机进行连接，则从第一步开始重新操作即可。

远方脉德科技手机防盗软件

主界面选项

n 开启（关闭）服务

开启或关闭防盗器报警服务。服务开启时防盗器与手机的距离超过设定距离会报警，服务关闭不报警

当手机防盗软件刚打开时，使用开启服务尝试连接上次的设备

n 查找防盗器

搜索范围内的蓝牙设备。只有当蓝牙设备处于配对状态时才能被此功能找到

n 启动（关闭）报警

在服务开启状态下，使防盗器立即开始报警或立即关闭报警的操作

n 防盗器信息

在服务开启状态下，可显示当前连接的防盗器的相关信息，如：防盗器序列号，剩余电量，工作模式

n 工作模式

当防盗器与手机的距离超过设定距离时，报警的方式是防盗器和手机同时报警，只有防盗器报警和只有手机报警

n 日程管理

同使用手机中日程管理功能

主界面

- 开启（停止）服务
- 查找防盗装置
- 启动（关闭）报警
- 防盗装置信息
- 工作模式
  - 同时报警
  - 手机报警
  - 防盗器报警
- 日程管理

远方脉德手机防盗软件主界面图示

主界面左键菜单选项

n 暂时关闭

开启或关闭防盗器报警服务。服务开启时防盗器与手机的距离超过设定距离会报警，服务关闭不报警

当手机防盗软件刚打开时，使用开启服务尝试连接上次的设备

n 系统设置

ü 基本设置

u 报警延时

当防盗器与手机的距离超过设定距离时，延时报警时间设置（0～120 秒）

u 报警持续时间

当防盗器与手机的距离超过设定距离时，报警警报持续的时间（2 分钟、3 分钟、4 分钟）

u 报警铃声

当防盗器与手机的距离超过设定距离时，防盗器报警的铃声

u 开启启动

设置本软件是否为开机启动

ü 安全设置

u 用户名

更改远方脉德手机防盗器的名称（默认为远方脉德）

u 更改密码

更改远方脉德手机防盗器的连接密码（默认为 0000）

n 意见反馈

向远方脉德科技（北京）有限公司提交意见、建议等反馈信息

n 帮助

显示远方脉德科技手机防盗软件帮助文件

n 关于

显示远方脉德科技手机防盗软件版权信息等

n 退出

关闭远方脉德科技手机防盗软件

- **主界面左键菜单**
  - 暂时关闭
    - 2 分钟
    - 5 分钟
    - 10 分钟
  - 系统设置
    - 基本设置
      - 报警延时
      - 报警持续时间
      - 报警铃声
      - 开机启动
    - 安全设置
      - 用户名
      - 更改密码
  - 意见反馈
  - 帮助
  - 关于
  - 退出

远方脉德手机防盗软件主界面左键菜单图示

远方脉德手机防盗器开关、按键及蜂鸣器说明

- 开关

开关处于 ON，手机防盗器处于工作状态；处于 OFF，防盗器关闭

- 配对键

当按下配对后，防盗器进入配对状态

- 蜂鸣器

当防盗器无法正常连接上次连接过的设备时，发出“嘀嘀”声提示主人注意随身物品

- 振动器

当防盗器无法正常连接上次连接过的设备时，震动提示主人注意随身物品

术语解释

- 蓝牙：是一种低功率短距离的无线连接技术，电子装置彼此可以通过这种技术连接，省去了传统的电线。
- 蓝牙的配对：蓝牙是一种短距离跳频时分通讯方式，通讯数据是加密的，在两个蓝牙设备首次连接时，双方要输入相同的密码以确保是需要连接的这两个设备，密码同时用来加密通讯数据，这一交互通讯过程就是蓝牙设备的配对连接！

产品使用疑问

1. 手机开启蓝牙安全吗？

ž 答：当其他设备试图与用户的手机建立蓝牙连接时，用户必须决定是否允许建立连接，同时需双方输入配对连接密码方可进行连接。由于有了这样的特殊连接要求，所以只要用户认真核对其他设备的连接请求，不随意接受蓝牙连接，蓝牙功能的开启是不会影响手机安全性的。

2. 手机开启蓝牙特别耗电吗?

ž 答：蓝牙只有在搜索其他设备或传输文件时会比较耗电。平时开启蓝牙耗电量几乎可以忽略不计。经试验，使用本防盗设备后手机的待机时间比手机的平均待机时间大约缩短几个小时（和工作状态有关)。

3. 如果我的手机通过蓝牙和蓝牙手机伴侣连接，还能和其他蓝牙设备连接吗？

ž 答：可以。手机与蓝牙手机伴侣的蓝牙连接不会影响其他设备与手机的蓝牙连接，在开启防盗功能的情况下，您仍然可以自由的使用手机蓝牙功能。

4. 在关闭报警的情况下防盗设备就不会再报警了吗？

ž 答：不是这样的，开启（关闭）报警功能，是为了让您可以在 10 米范围内，找到报警装置所在位置而设置的功能，即在安全范围内，您只要使用“开启报警”功能，蓝牙手机伴侣就会开始报警，以满足您在公交车等特殊环境近距离报警的需要。而在使用安全范围以外，无论报警功能是否开启，报警装置都会启动报警。

5. 无论怎样设置都无法连接设备怎么办？

ž 答：请尝试重新开启设备，然后再尝试连接；如果还不行，则更换电池再试。

6. 忘了重新设置的配对密码该怎么办？

ž 答：请使用您当初下载程序时注册的手机号码拨打 010-86666973。

相关参数

1. 尺寸规格：长度(mm)：55；宽度(mm)：32；厚度(mm)：10-15
2. 技术规格：

ž 装置类型：蓝牙随身物品防盗器

ž 技术规范：蓝牙 V2.0

ž 工作频段：2.4～2.4835GHz

ž 工作方式 ：全双工，时分双工

ž 业务类型：支持电路交换和分组交换业务

ž 最大数据传输速率：1Mbit/S

ž 发射功率：美国 FCC 要求<0dB（1 mW），其他国家可扩展为 20 dB（100 mW）

ž 调频频道数：79 个，每个频道带宽 1MHz

ž 最大传输距离：10m（根据环境可调）

ž 适用电池：标准 7 号 AAA 电池

ž 工作时间：200 小时左右

MYAid远方脉德科技（北京）有限公司产品

四、 合格证及保修卡

可选择维修和服务的途径

1. 可就近在所购买的商店维修和服务（请从经销商处获得售后服务）
2. 直接联系远方脉德科技（北京）有限公司进行维修。

售后服务条款

1. 免费咨询服务：本公司随时电话、E-mail或网上解答客户对产品及使用、保养、维修方面的问题。
2. 产品一年免费保修服务：在购机之日（即购买合同签订日）起，本公司所售产品均享受一年的免费保修服务，在此期间，因产品本身质量问题而出现任何故障，你都不需要支付维修所需的零件及人工费。
3. 产品终身维修服务：购机之日（即购买合同签订日）起一年后产品出现故障需要维修时，你仅需要支付维修所需的零件费和合理的维修人工费。

其它关于售后服务的说明：

1. 恶意损坏机器不予保修。
2. 保修期内因人为因素导致的故障，本公司提供维修服务时，将按故障收取零件费和合理的人工费。
3. 在产品发生故障向我们报修时，为了您能更快地修好您的机器，请务必将故障情况描述清楚，必要时，请用文字写清楚发送传真给我们。
4. 本公司保留对售后服务条款的最终解释权。

五、 联系我们

MYAid远方脉德科技（北京）有限公司

地址：北京石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼

深圳分公司地址：深圳市龙岗坂田街永香路五巷七号荣昌楼 9D

电话：010-86666973　　0755-28471802

传真：010-86666973

电邮：kh@yfmd.cc

互联网访问网址：www.yfmd.com

手　机访问网址：wap.yfmd.cc

淘宝网店地址：http://shop36745660.taobao.com/

http://shop36730248.taobao.com/

百度有啊店：http://youa.baidu.com/item/?m=on&t=all&pn=0

易趣店铺：http://store.eachnet.com/shop/proList.do?shopId=627666

阿里巴巴：http://yfmdkj.cn.alibaba.com/

拍拍网：http://819466462.paipai.com